



ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ

«Молния-12-3»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7246 ТУ 4372-025-56433581-2016 С-RU.АБ03.В.00103

1. Общие сведения

- 1.1 Оповещатель комбинированный «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
- 1.2 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3 Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики.


2.1 Номинальное напряжение питания, В	12
2.2 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	9-13,8
2.3 Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ	100
2.4 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА	
свет	20
звук	30
2.5 Рекомендуемые эксплуатационные режимы	
· рабочая температура, °С	- 30... +55
· относительная влажность при + 25 °С, %	90
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.6 Габаритные размеры, мм	300x130x25
2.7 Масса, не более, кг	0,3
2.8 Степень защиты оболочки (код IP)	51
2.9 Средний срок службы оповещателя, не менее, лет	5
2.10 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	

3. Комплектность

· оповещатель комбинированный «Молния-12-3», шт	1
· заглушка, шт.	2
· паспорт, шт.	1

4. Подготовка к работе

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4 Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (указана на этикетке).



- 4.5 Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм!**
- 4.6 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Хранение и утилизация

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 5.2 Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

www.alarsec.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911

По вопросам приобретения:

Производитель: ООО «Элтех-сервис»

РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,
(3812) 58-44-68